

# AIRIS

## Navegador T900



### Funciones

#### CPU

#### Vídeo

#### Memoria

### Comunicaciones

#### Antena

### Entrada/ Salida

### Botones

### Indicador

### Batería

### Cargador

### Adaptador AC a DC Cargador para coche Certificación

### Características físicas

### Condiciones ambientales

### Sistema operativo

### Aplicaciones

Pantalla  
Resolución  
ROM  
RAM

Panel de teclas  
Metodo de entrada  
Altavoz  
Auriculares  
SD / MMC  
Infrarojos  
USB

Tipo  
Activación

Suspensión

Carga  
Tiempo  
Entrada/Salida  
Entrada/Salida

Dimensiones  
Peso  
Temperatura  
Humedad

Intel PXA-255 300 MHz

LCD transflexivo a color de 3.5", Luz trasera por LED  
320 x 240, 65K colores, resolución QVGA  
32MB Strata Flash ROM  
64MB SDRAM

Modulo SiRF GPS + antena integrados.  
Antena de 18 x 18 mm con conector de extensión

Panel de teclas de tipo resistivo  
Puntero / Teclado en pantalla  
Potente altavoz integrado x1  
Conector de 3.5mm x1  
Slot para tarjetas SD y compatible con tarjetas MMC  
Infrarojos para control remoto  
USB 1.1

Botón On/Off  
Control de volumen mediante mando direccional  
Botones de operación (LED azul de fondo)  
- Menu  
- Aumentar/Alejar zoom  
- Volver  
- Destino  
Pad de 4 botones para navegar + enter (LED azul de fondo)  
- Subir/Bajar  
- Derecha/Izquierda  
- Enter  
Botón silencio  
Botón de reset del Hardware  
Botón de reset del sistema

LED ( Doble color )  
- Batería cargando – Ambar  
- Batería cargada – Verde

Batería de Litio recargable y no intercambiable, 1350 mAh  
Con luz de fondo a medio rango y GPS en funcionamiento =  $\pm 3$  horas  
Sin disco duro, luz de fondo a medio rango y GPS funcionando =  $\pm 5$  horas  
Sin luz de fondo y GPS funcionando = sobre 5 horas y 25 minutos.  
21 días (Con la batería principal cargada al máximo)

Módulo de carga  
2.5 horas ( Para batería simple )  
100~240VAC / 5VDC, 1A  
10 ~ 30V, 1.3A Max / 5V, 1A  
CE

137.8 mm (largo) x 71.98~78.18 mm (ancho) x 25.7mm (alto)  
232 g  
Operación 0~40C° / Almacenamiento 0~60C°  
Operación 0~90% / Almacenamiento 0~90%

Microsoft Windows® CE .Net versión 4.2  
Memoria SD 256Mb (Mapas de España y Portugal), MP3